

## **Beknopte handleiding om de 2500W lamp te vervangen bij een Solamagic S2 of S3**

Benodigd: Kleine inbus- en TORX-sleutels, een fittingschroevendraaier.

1. Demonteer het toestel van wand of plafond en leg het op een tafel of werkbank. Bij een nog gemonteerde S2/S3 is het zo goed als onmogelijk om een lamp te vervangen.
2. verwijder de afdekkapjes links en rechts aan de voorzijde door achterop de inbusboutjes daarvan te verwijderen.
3. Verwijder de gepolijste aluminium afwerkklijstjes aan de uiteinden van het rooster door ze naar buiten te schuiven
4. Verwijder het rooster.
5. Maak de draden van de lamp los. Voor een S3 moet daarvoor de grijze kunststof aansluitdoos geopend worden.
6. Verwijder het blank metalen schotje naast de reflector en verwijder de rubber afdicht-ringetjes (1x bij de S2, 3x bij de S3) om de aansluitkabel.
7. Schroef de reflector los. (Let op bij montage, deze is asymmetrisch en heeft dus een links en een rechtse kant)
8. Haal de reflector samen met de lamp uit de behuizing, maar let op de lange draad achter de reflector. Deze is door 1 of 2 geleiders heen gehaald. Trek de lange draad daarom voorzichtig daar doorheen zonder ze los te trekken.
9. Reinig de reflector indien nodig en plaats de nieuwe lamp.
10. Vervolgens alles in omgekeerde volgorde weer monteren.