

## Lampenwissel bij de TERM2000 IP67 (niet de IP65)

Het gaat hierbij om de terrasverwarmer met een armatuur uit één stuk, dus niet de oudere IP65 met het afzonderlijk aan de zijkant geplaatste "aansluitkastje"

Het komt erop neer dat je het volgende moet doen:

1. Einddeksels verwijderen
2. Afschermplaatjes en rooster uit de voorkant schuiven.
3. Aluminium afscherming fitting (2x) verwijderen
4. Rubber aansluitdoosje openen (rubberdop verwijderen) en de lampdraden losmaken.
5. Bij de doorvoeropening in het armatuur de draadbescherming van de aansluitdraad schuiven
6. De kleine staaldraden voor vergrendeling van de lamp verwijderen en de lamp uitnemen.
7. De draadbescherming van de aansluitdraad schuiven. (andere kant)
8. Rubberen uiteinden (afbeelding onder) van de lamp af duwen. (trekken lukt vaak niet)
9. Draden van de nieuwe lamp even lang knippen als de oude
10. Rubberen lamphouders krachtig op de uiteinden drukken nadat beide er weer zijn opgeschoven.
11. Lamp terugplaatsen en vergrendelen met de gebogen staaldraden. Korte draad bij de kabeldoos.
12. Lange draad doorvoeren en vergeet de kabelbeschermers niet.
13. Nieuwe adereindhulsjes op de aansluitdraden knijpen.
14. Aansluitdraden door de rubberdop van het kabeldoosje steken en vastzetten.
15. De rest spreekt vanzelf.

